Glutz

Access Since 1863

82850 NET-Repeater Plus

für Innenanwendungen



Produktprofil

NET-Repeater Plus für Innenanwendung, Funkreichweitenerweiterung mit erhöhter Reichweite durch integrierte Stabantennen.
Für das Funknetzwerk sind keine Netzwerkkenntnisse notwendig. RS-485 Anschluss für einfache Verbindung zwischen 2 NET-Repeater Plus. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Standardausführungen

- Kommunikation Glutz Wireless Access (868 MHz) oder RS485 Bus
- Netzbetrieb (12-24VDC), Stromaufnahme: 50mA bei 12V/24V, 250mW im Standby
- Masse (BxHxT): 204 x 137 x 35 mm

Lieferumfang

- NET-Repeater Plus
- Halter zu Wandmontage, Befestigungsschrauben und Dübel
- Anleitung

82850 · 1 · 2 · 3 · 4

1 Speisung	2 Gehäuse	3 Antennen	4 Montageart
11 Ext. Speisung	**30** Schwarz **31** Weiss **32** Grau RAL7035	**02 2 Antennen**	**01 Wandmontage**